

Odstranění následků důlní činnosti a důlních poklesů z minulosti – protipovodňová ochrana Žabník v Ostravě – Koblavě proti stoletým průtokům ve vodním toku Odry

Dokumentace pro provádění stavby

PS 1 ČERPAČÍ STANICE – ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST

Obsahuje:

- DPS1.2 Provozní rozvod silnoproudu
- DPS1.3 Náhradní zdroj elektrické energie
- DPS1.4 Měření a řízení, ASŘ
- DPS1.5 Dálkový přenos dat

01.2.2 Kabelová listina

Objednatel: Statutární město Ostrava

**Odstranění následků důlní činnosti a důlních poklesů z minulosti – protipovodňová ochrana
Žabník v Ostravě – Koblově proti stoletým průtokům ve vodním toku Odra**

Projektová dokumentace pro provádění stavby

Listopad 2012

PS 1 Čerpací stanice – elektrotechnologická část

Obsahuje: DPS1.2 Provozní rozvod silnoprůdu
DPS1.3 Náhradní zdroj elektrické energie
DPS1.4 Měření a řízení, ASŘ
DPS1.5 Dálkový přenos dat

KABELOVÁ LISTINA

OBSAH

1	DPS1.2 PROVOZNÍ ROZVOD SILNOPROUDU.....	1
2	DPS1.4 MAR, ASŘ	2

1 DPS1.2 PROVOZNÍ ROZVOD SILNOPROUDU

Označení	Kabel	Odkud	Kam	Délka [m]	Poznámka
RMS1WL01	AYKY-J 3x240+120 mm ²	RE1	RMS1	-	Přípojka nn
RMS1WL02	CYKY-J 3x150+70 mm ²	RG1	RMS1	15	
RG1WL1	CYKY-J 5x4 mm ²	RMS1	RG1	15	
RG1WS1	CYKY-J 12x1.5 mm ²	RMS1	RG1	15	
RG1WS2	CYKY-J 12x1.5 mm ²	RMS1	RG1	15	
RG1WS3	JYTY-O 14x1mm	ED1	RG1	18	
1WS01	CYKY-O 2x1.5 mm ²	RMS1	1SB01	25	Bezp. tlačítka
1M1WL1A	CYKY-J 4x16 mm ²	RMS1	1MX1	20	
1M1WL1B	CYKY-J 4x16 mm ²	RMS1	1MX1	20	
1M1WS1	JYTY-O 14x1mm	RMS1	1MX1	20	
1M1WL2A	SUBCAB 4x16 mm ²	1MX1	1M1	-	Součást čerpadla
1M1WL2B	SUBCAB 4x16 mm ²	1MX1	1M1	-	Součást čerpadla
1M1WS2	SUBCAB 12x1.5 mm ²	1MX1	1M1	-	Součást čerpadla
1M2WL1A	CYKY-J 4x16 mm ²	RMS1	1MX2	18	
1M2WL1B	CYKY-J 4x16 mm ²	RMS1	1MX2	18	
1M2WS1	JYTY-O 14x1mm	RMS1	1MX2	18	
1M2WL2A	SUBCAB 4x16 mm ²	1MX2	1M2	-	Součást čerpadla
1M2WL2B	SUBCAB 4x16 mm ²	1MX2	1M2	-	Součást čerpadla
1M2WS2	SUBCAB 12x1.5 mm ²	1MX2	1M2	-	Součást čerpadla
1M3WL1A	CYKY-J 4x16 mm ²	RMS1	1MX3	16	
1M3WL1B	CYKY-J 4x16 mm ²	RMS1	1MX3	16	
1M3WS1	JYTY-O 14x1mm	RMS1	1MX3	16	
1M3WL2A	SUBCAB 4x16 mm ²	1MX3	1M3	-	Součást čerpadla
1M3WL2B	SUBCAB 4x16 mm ²	1MX3	1M3	-	Součást čerpadla
1M3WS2	SUBCAB 12x1.5 mm ²	1MX3	1M3	-	Součást čerpadla
1M4WL1	CYKY-J 7x1.5 mm ²	RMS1	1MX4	15	
1M4WL2	SUBCAB 4x1.5 + 2x1.5 mm ²	1MX4	1M4	-	Součást čerpadla
1M5WL1	CYKY-J 4x1.5 mm ²	RMS1	1M5	35	
1M5WS1	CYKY-J 12x1.5 mm ²	RMS1	1M5	35	
1MS5WS1	CYKY-J 12x1.5 mm ²	RMS1	1MS5	22	
1HA5WL1	CYKY-J 3x1.5 mm ²	RMS1	1HA5	25	
1M11WL1	CYKY-J 4x1.5 mm ²	RMS1	1M11	20	
1M11WS1	CYKY-J 12x1.5 mm ²	RMS1	1M11	20	
1M12WL1	CYKY-J 4x1.5 mm ²	RMS1	1M12	18	
1M12WS1	CYKY-J 12x1.5 mm ²	RMS1	1M12	18	
1M13WL1	CYKY-J 4x1.5 mm ²	RMS1	1M13	16	
1M13WS1	CYKY-J 12x1.5 mm ²	RMS1	1M13	16	

Označení	Kabel	Odkud	Kam	Délka [m]	Poznámka
1RT6WL1	CYKY-J 5x2.5 mm ²	RMS1	1RT6	20	
1RT6WS1	CYKY-J 12x1.5 mm ²	RMS1	1RT6	20	
1RT7WL1	CYKY-J 5x2.5 mm ²	RMS1	1RT7	22	
1RT8WL1	CYKY-J 5x2.5 mm ²	RMS1	1RT8	20	
1RT9WL1	CYKY-J 5x2.5 mm ²	RMS1	1RT9	18	
ED1WL1	CYKY-J 3x4 mm ²	RMS1	ED1	10	
RMS1WS31	JYTY-O 19x1mm	RMS1	ED1	10	
RMS1WS32	JYTY-O 19x1mm	RMS1	ED1	10	
RMS1WS33	JYTY-O 14x1mm	RMS1	ED1	8	
RMS1WS34	JYTY-O 19x1mm	RMS1	ED1	8	
RMS1WS42	JYTY-O 7x1mm	RMS1	ED1	10	
RMS1WS43	JYTY-O 14x1mm	RMS1	ED1	10	
RMS1WS43	JYTY-O 14x1mm	RMS1	ED1	8	

2 DPS1.4 MAR, ASŘ

Označení	Kabel	Odkud	Kam	Délka [m]	Poznámka
1BL101WS1	JYTY-O 4x1 mm	ED1	BL101	14	
1SL102WS1	CYKY-O 4x1.5 mm ²	ED1	MX102	14	
1SL102.1WS2	-	MX102	SL102.1	6	Součást plováku
1SL102.2WS2	-	MX102	SL102.2	6	Součást plováku
1BL103WS1	-	ED1	BL103	35	Součást čidla
1SQ111.1WS1	SYKFY 2x2x0.5 mm	ED1	SQ111.1	10	
1SQ111.2WS1	SYKFY 2x2x0.5 mm	ED1	SQ111.2	14	
1SQ111.3WS1	SYKFY 2x2x0.5 mm	ED1	SQ111.3	22	
1FF112.1WS1	SYKFY 2x2x0.5 mm	ED1	FF111.1	14	
1FF112.2WS1	SYKFY 2x2x0.5 mm	ED1	FF111.2	20	
1FF112.3WS1	SYKFY 2x2x0.5 mm	ED1	FF111.3	22	
1SQ113WS1	JYTY-O 4x1 mm	ED1	SQ113	32	
1HA110WL1	SYKFY 2x2x0.5 mm	ED1	HA110	15	
WA1WS1	Koaxiální kabel	ED1	WA1	10	
RK1WL1	CYKY-J 3x2.5 mm ²	RMS1	RK1	24	
K1WL1	CYKY-J 3x1.5 mm ²	RK1	K1	42	
K1WT1	UTP cat 5e	Eth. switch	K1	42	
K2WL1	CYKY-J 3x1.5 mm ²	RK1	K2	26	
K2WT1	UTP cat 5e	Eth. switch	K2	26	
K3WL1	CYKY-J 3x1.5 mm ²	RK1	K3	26	
K3WT1	UTP cat 5e	Eth. switch	K3	26	
K4WL1	CYKY-J 3x1.5 mm ²	RK1	K4	18	

Označení	Kabel	Odkud	Kam	Délka [m]	Poznámka
K4WT1	UTP cat 5e	Eth. switch	K4	18	
K5WL1	CYKY-J 3x1.5 mm ²	RK1	K5	18	
K5WT1	UTP cat 5e	Eth. switch	K5	18	
PC1WT1	UTP cat 5e	Eth. switch	PC1	5	
PC1WT2	UTP cat 5e	PC1	RK1	5	
WA2WS1	Koaxiální kabel	RK1	WA2	10	