



SMĚRNICE

SPOLEČNOST: **ČEZ Distribuce, a. s.**

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: **DSO_SM_0016r01z1**

NÁZEV DOKUMENTU: **Pravidla vstupu do objektů elektrických provozoven ČEZ Distribuce, a. s.**

ZÁKLADNÍ OBLAST ŘÍZENÍ: **B – Bezpečnost a ochrana**

GARANT DOKUMENTU: **12_130000 – odbor Integrované řízení kvality**

ZPRACOVATEL: **12_130200 – Ing. Jaromír Marvan**
12_130100 – Ing. Stanislav Koubek

PLATNOST OD: **5. 10. 2012**

ÚČINNOST OD: **8. 10. 2012**

SCHVÁLIL: **Ing. Jiří Koutecký – Bezpečnostní ředitel a vedoucí odboru Integrované řízení kvality**

PODPIS:

OBSAH:

1	ÚVODNÍ USTANOVENÍ	4
1.1	Účel.....	4
1.2	Rozsah závaznosti	4
1.3	Seznam útvarů obeslaných vydavatelem k prokazatelnému seznamování.....	4
1.4	Přehled změn proti předchozí revizi dokumentu	4
2	PRAVOMOC A ODPOVĚDNOST	4
	Generální ředitel.....	5
	Bezpečnostní ředitel a vedoucí odboru Integrované řízení kvality	5
	Ředitelé úseků ČEZ Distribuce, a. s.	5
	Osoba odpovědná za elektrické zařízení - vlastník	6
	Osoba odpovědná za elektrické zařízení - delegovaná	7
	Odpovědná osoba (zástupce) smluvního partnera	8
3	ZÁKLADNÍ POJMY A ZKRATKY	9
3.1	Základní pojmy.....	9
3.2	Zkratky	11
4	PRAVIDLA KE VSTUPU DO OBJEKTŮ ELEKTRICKÝCH PROVOZOVEN VE SPOLEČNOSTI ČEZ DISTRIBUCE, A. S.	12
4.1	Objekty elektrických provozoven DSO a jejich bezpečnostní vybavení technickými prostředky - způsob zajištění	12
4.1.1	Přístupový karetní systém	12
4.1.2	Systém jednotného klíče a depozitní schránky.....	13
4.1.3	Systémy technické ochrany.....	13
4.1.4	Oplocení perimetru.....	14
4.2	Kategorie osob vstupujících do objektů elektrických provozoven DSO podle kvalifikačních předpokladů	14
4.2.1	Osoby bez elektrotechnické kvalifikace – laici	14
4.2.2	Osoby s kvalifikací dle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb.	14
4.2.2.1	Osoby seznámené v rozsahu § 3 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb.....	14
4.2.2.2	Osoby poučené v rozsahu § 4 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb.	15
4.2.2.3	Osoby znalé a znalé s vyšší kvalifikací v rozsahu § 5 - 10 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb.....	16
4.3	Školení a poučení osob včetně seznámení se všemi riziky vyskytujícími se v objektech elektrických provozoven DSO.....	16
4.3.1	Školení osob bez elektrotechnické kvalifikace – laiků.....	16
4.3.2	Školení osob s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb.....	16
4.3.2.1	Osoby s kvalifikací dle § 3 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. a PNE 33 0000-6.....	16
4.3.2.2	Osoby s kvalifikací dle § 4 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. a PNE 33 0000-6.....	17
4.3.2.3	Osoby s kvalifikací dle § 5 – 10 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. a PNE 33 0000-6	17
4.4	Pravidla ke vstupu a vjezdu do objektů elektrických provozoven DSO, režim manipulace se zabezpečovacím zařízením	18
4.4.1	Vstup a pohyb osob uvnitř objektů elektrických provozoven DSO	18
4.4.2	Vstup a odchod návštěv	18
4.4.3	Vjezd a pravidla pohybu dopravních a mechanizačních prostředků v objektech elektrických provozoven DSO.....	19
4.4.4	Parkování soukromých vozidel zaměstnanců objektech elektrických provozoven DSO.....	20
4.4.5	Manipulace se systémy technické ochrany.....	21
4.4.6	Kontrola dodržování režimových opatření včetně namátkové kontroly osob a vnášených a vynášených věcí.....	21
4.4.7	Bezpečnostní (režimový) incident.....	22
4.5	Zakázané činnosti	22
4.6	Sankce pro smluvní partnery.....	23

4.6.1	Pravidla vstupu do objektů el. provozoven a režimová opatření	23
4.6.2	Ochrana majetku	24
4.6.3	BOZP	24
4.6.4	Požární ochrana	25
4.6.5	Ochrana ŽP	26
5	VAZBY MEZI DOKUMENTY	26
5.1	Výchozí dokumenty	26
5.2	Navazující dokumenty	27
5.3	Související dokumenty	27
6	DOKUMENTAČNÍ VÝSTUPY	28
7	ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ	28
8	PŘÍLOHY	28

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Účel

Účelem Pravidel vstupu do objektů elektrických provozoven (dále jen Pravidla) je definování jednotných požadavků v oblasti Bezpečnosti a ochrany ve společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen též „DSO“) se zaměřením na vstup do objektů elektrických provozoven, včetně vnitřních režimových opatření. Pravidla neurčují podmínky pro výkon práce, které jsou řešeny samostatnými řídicími dokumenty.

1.2 Rozsah závaznosti

Tento dokument je závazný pro celou společnost ČEZ Distribuce, a. s. a pro společnosti, které se k dodržování Pravidel zavazují sdílením řídicího dokumentu, smlouvou se společností ČEZ Distribuce, a. s., resp. ústní nebo jinou dohodou.

1.3 Seznam útvarů obeslaných vydavatelem k prokazatelnému seznamování

Dokument je vydavatelem rozeslán k prokazatelnému seznamování vedoucím těchto útvarů:

úsek GR	100000, 110000, 130000, 150000, 160000
úsek Řízení sítí	200000, 210000, 220000, 230000, 240000, 250000
úsek Finance a správa	300000, 310000, 320000, 340000
úsek Obnova a údržba	800000, 810000, 820000, 830000, 840000
úsek Řízení distribučních aktiv	900000, 910000, 920000, 930000, 940000, 950000
úsek Síťové služby	A00000, A10000, A20000
ČEZ Distribuční služby, s.r.o.	
ČEZ ICT Services, a.s.	
Telco Pro Services, a.s.	

1.4 Přehled změn proti předchozí revizi dokumentu

Jedná se o změnu z1, provedenou na základě organizačních změn ve společnosti platných k 1. 7. 2015. Došlo k aktualizaci navazujících dokumentů a právních předpisů. Formální změny v dokumentu jsou barevně zvýrazněny.

2 PRAVOMOC A ODPOVĚDNOST

Pravomoci a odpovědnosti při řízení a výkonu jednotlivých dílčích procesů a činností jsou podrobně stanoveny v navazující řídicí dokumentaci (viz kapitola 5.2).

Generální ředitel

Osobou odpovědnou za základní oblast řízení Bezpečnosti a ochrany ve společnosti ČEZ Distribuce, a. s., je generální ředitel společnosti.

Odpovídá za:

- Definování politiky Bezpečnosti a ochrany tak, aby byla aktuální, odpovídala platnému právnímu řádu České republiky, cílům společnosti a zajišťovala trvale vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany.
- Určení pověřeného zaměstnance výkonem funkce Bezpečnostního ředitele společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Má pravomoc:

- Zřídit Výbor pro bezpečnost a ochranu ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen Výbor). Postavení, kompetence, složení a veškeré další náležitosti upravuje statut Výboru.
- Delegovat zástupce společnosti ČEZ Distribuce, a. s. do Výboru pro bezpečnost a ochranu Skupiny ČEZ.
- Zřizovat operativní poradní, kontrolní a inspekční orgány k zajištění zpětné vazby v oblasti Bezpečnost a ochrana nebo k vyšetření mimořádných událostí a bezpečnostních incidentů.

Bezpečnostní ředitel a vedoucí odboru Integrované řízení kvality

Bezpečnostní ředitel je podřízen generálnímu řediteli, kterému garantuje plnění povinností v oblasti Bezpečnost a ochrana.

Odpovídá za:

- Vydávání a aktualizaci řídicí dokumentace v dané oblasti řízení.
- Součinnost s řediteli úseků k zajištění bezpečnosti a ochrany ve společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Má pravomoc:

- Kontrolovat proces bezpečnosti a ochrany ve společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
- Navrhovat změny politiky bezpečnosti a ochrany ČEZ Distribuce, a. s.
- Zastupovat v rozsahu pověření společnost ČEZ Distribuce, a. s. při projednávání otázek bezpečnosti a ochrany.
- Stanovovat základní režimová opatření ke vstupu do objektů a principy chování v objektech.

Ředitelé úseků ČEZ Distribuce, a. s.

V souladu s Organizačním řádem ČEZ Distribuce, a. s. a těmito Pravidly zajišťují roli garantů ochrany a bezpečnosti jednotlivých úseků.

Odpovídají za:

- Nastavení procesní struktury řízení bezpečnosti a ochrany v úseku.
- Zajištění bezpečnosti a ochrany v řízeném úseku v souladu s obecně závaznými předpisy a vnitřními dokumenty.
- Zapracování opatření bezpečnosti a ochrany do jimi vydávané řídicí dokumentace společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Mají pravomoc:

- Kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany v jimi řízeném úseku.
- Navrhovat změny politiky bezpečnosti a ochrany ČEZ Distribuce, a. s.
- Požadovat přihlídnutí k nastavení procesů úseku v pravidlech bezpečnosti a ochrany.
- Navrhovat režimová opatření ke vstupu do objektů a principy chování v objektech s ohledem na charakter rizik v jimi řízeném úseku.

Osoba odpovědná za elektrické zařízení - vlastník

Zaměstnanec společnosti ČEZ Distribuce, a.s. s odpovědností ke svěřenému zařízení, a s tím souvisejícím činnostem v rozsahu vymezeném Organizačním řádem a vnitřními předpisy.

Odpovídá za:

- Dodržování základních režimových opatření ke vstupu do objektů a principů chování v objektech.
- Stanovení dodatečných místních režimových opatření ke vstupu do objektů a k chování v objektech (v případě potřeby a nutné aktualizace).
- Součinnost s delegovanou osobou odpovědnou za el. zařízení při nastavení a vyžadování režimových opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany v objektech elektrických provozoven DSO.
- Řádné předání části objektu elektrické provozovny DSO k výkonu činnosti smluvního partnera v součinnosti s delegovanou osobou odpovědnou za elektrické zařízení, se všemi náležitostmi, včetně zajištění a sepsání Protokolu o předání (ve výjimečných a opodstatněných případech)

Má pravomoc:

- Ověřovat účel a oprávněnost vstupu a vjezdu osob do objektů elektrických provozoven DSO, vč. provádění identifikace těchto osob a kontroly platnosti jejich průkazů a oprávnění k provádění činností v objektu elektrických provozoven DSO.
- Kontrolovat plnění režimových opatření a z důvodu ochrany majetku a zajištění bezpečnosti osob a věcí zajišťovat (s možností využití též smluvně pověřených osob k danému zajištění) ve smyslu a za podmínek daných ustanovením § 248 odst. 2 zákoníku práce v nezbytném rozsahu provádění kontrol věcí, které zaměstnanci nebo pracovníci do objektu elektrických provozoven DSO vnášejí či přivážejí nebo z něho odnášejí či vyvážejí, vč. jejich osobní prohlídky. Při kontrole a prohlídce podle předchozí věty musí být dodržena ochrana osobnosti podle § 11 občanského zákoníku. Při kontrole se kontrolující prokáže služebním průkazem. U ostatních osob než zaměstnanců či jiných povolaných pracovníků, majících přístup do objektu za jimi prokazatelně odsouhlasených podmínek a režimu pro vstup do objektu, lze v důvodných případech účelu dle předchozí věty dosáhnout prostřednictvím na místo přivolané policie a v případě přistižení těchto osob či jakékoliv osoby při trestném činu či bezprostředně poté, lze tyto osoby, je-li to nezbytně nutné ke zjištění jejich totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazu, zadržet s povinností ihned je předat policejnímu orgánu. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba policejnímu orgánu omezení osobní svobody osoby přistižené při či po spáchání trestného činu bez odkladu oznámit.
- Navrhovat změny základních režimových opatření a pravidel vstupu do objektů elektrických provozoven DSO.

- Zastupovat DSO při jednáních s dodavateli služeb pracujících v objektech elektrických provozoven DSO.
- Zamezit vstupu do objektů elektrických provozoven DSO neoprávněným osobám.

Osoba odpovědná za elektrické zařízení - delegovaná

Pověřený zaměstnanec společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o. zplnomocněný k částečnému provozování el. zařízení od vlastníka zařízení DS - držitele licence na distribuci elektřiny a provozovatele distribuční soustavy ve smyslu energetického zákona č. 458/2000 Sb.

Odpovídá za:

- Stanovení pracovních postupů při práci v objektech elektrických provozoven DSO v souladu se SLA smlouvou.
- Provádění zajištění a odjištění pracoviště pro pracující osobu nebo pro vedoucího práce (v případě pracovní skupiny) a to samostatně nebo prostřednictvím pověřené osoby
- Dodržování základních režimových opatření ke vstupu do objektů elektrických provozoven DSO a principů chování v těchto objektech.
- Provádění školení smluvních partnerů (určeného zástupce smluvního partnera) v oblasti bezpečnostních rizik při jejich činnosti v objektech elektrických provozoven DSO.
- Informování vlastníka objektu a v odůvodněných případech dispečera o bezpečnostních incidentech v oblasti režimových opatření.
- Spolupracuje s vlastníkem objektu v otázkách uplatňování a vyžadování plnění těchto Pravidel osobami vstupujícími do objektu elektrické provozovny DSO.
- Řádné předání zajištěného pracoviště (místa plnění) zařízení DS objektu elektrické provozovny DSO k výkonu činnosti smluvního partnera nebo jeho subdodavatele se všemi náležitostmi, včetně zajištění a sepsání Protokolu o předání.

Má pravomoc:

- V souladu se stanoveným režimem a podmínkami pro vstup do objektu, stanovenými těmito pravidly ověřovat účel a oprávněnost vstupu a vjezdu osob do objektů elektrických provozoven DSO, vč. provádění identifikace těchto osob a kontroly platnosti jejich průkazů a oprávnění k provádění činností v objektu elektrických provozoven DSO.
- Kontrolovat plnění režimových opatření a z důvodu ochrany majetku a zajištění bezpečnosti osob a věcí, zajišťovat pro DSO ve smyslu a za podmínek daných ustanovením § 248 odst. 2 zákoníku práce v nezbytném rozsahu provádění kontrol věcí, které zaměstnanci nebo pracovníci do objektu elektrických provozoven DSO vnášejí či přivážejí nebo z něho odnášejí či vyvážejí. Při kontrole podle předchozí věty musí být dodržena ochrana osobnosti podle § 11 občanského zákoníku. Při kontrole se kontrolující prokáže služebním průkazem. U ostatních osob než zaměstnanců či jiných povolovaných pracovníků, majících přístup do objektu za jimi prokazatelně odsouhlasených podmínek a režimu pro vstup do objektu, lze v důvodných případech účelu dle předchozí věty dosáhnout též prostřednictvím na místo přivolané policie a v případě přistižení těchto osob či jakékoliv osoby při trestném činu či bezprostředně poté, lze tyto osoby, je-li to nezbytně nutné ke zjištění jejich totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazu, zadržet s povinností ihned je předat policejnímu orgánu. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba policejnímu orgánu omezení osobní svobody osoby přistižené při či po spáchání trestného činu bez odkladu oznámit.
- Zastupovat DSO při jednáních s dodavateli služeb pracujících v objektu elektrické provozovny DSO v rámci přesně delegované pravomoci.
- Zamezit vstupu do objektů elektrických provozoven DSO neoprávněným osobám.

- Předávat na základě pokynů vlastníka objektu části objektů elektrických provozoven DSO k výkonu činnosti smluvního partnera se všemi náležitostmi, včetně zajištění a sepsání Protokolu o předání.

Odpovědná osoba (zástupce) smluvního partnera

Pověřený zaměstnanec společnosti nebo pracovník, která má se společností ČEZ Distribuce, a.s. nebo ČEZ Distribuční služby, s.r.o. uzavřen smluvní vztah s místem výkonu práce v elektrické provozovně nebo na základě tohoto smluvního vztahu oprávněně vstupuje do elektrické provozovny.

Odpovídá za:

- Seznamování osoby odpovědné za el. zařízení s riziky smluvního partnera
- Stanovení pracovních postupů pro práce prováděné pracovníky smluvního partnera
- Převzetí zajištěného pracoviště od osoby odpovědné za el. zařízení
- Školení zaměstnanců smluvního partnera a jeho subdodavatelů z pravidel vstupu do el.provozoven DSO, bezpečnostními riziky a specifiky předmětného objektu (MPP, únikové východy, umístění prostředků první pomoci a prostředků přivolání pomoci, dokumentaci zdolávání požárů, dopravními a provozní mi řády apod.)
- Dodržování základních režimových opatření ke vstupu do objektů elektrických provozoven DSO a principů chování v těchto objektech, včetně strpění kontroly
- Uplatňování zásady předem oznámeného požadavku na vstup/vjezd do el.provozoven dle Přílohy č.6 pravidel vstupu do el.provozoven, vč. průběžné aktualizace seznamu osob a vozidel uvedených v této příloze
- Informování osoby odpovědné za el.zařízení - vlastníka a v odůvodněných případech dispečera o bezpečnostních incidentech v oblasti režimových opatření.

Má pravomoc:

- Požadovat při vstupu do el. provozovny od osoby odpovědné za el. zařízení veškeré relevantní informace a podklady nutné k zajištění ochrany zaměstnanců smluvního partnera při práci a ochrany před existujícími riziky na el. provozovně
- Zastavit práci smluvního partnera v případě nesplnění podmínek osoby odpovědné za elektrické zařízení v souvislosti s předáním a zajištěním pracoviště, výskytem nadměrných bezpečnostních rizik

Vlastník objektu

Zaměstnanec odboru SEM společnosti ČEZ Distribuce, a.s. s odpovědností vymezenou Organizačním řádem, vnitřními předpisy, popisem pracovní funkce a místními předpisy ke konkrétním objektům elektrických stanic .

Odpovídá za:

- Dodržování základních režimových opatření ke vstupu do objektů a principů chování v objektech.
- Stanovení dodatečných místních režimových opatření ke vstupu do objektů a k chování v objektech (v případě potřeby a nutné aktualizace).
- Součinnost s delegovanou osobou odpovědnou za el. zařízení při nastavení a vyžadování režimových opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany v objektech elektrických provozoven DSO.

- Zastupuje vlastníka objektu elektrické provozovny DSO v rámci smluvních vztahů v oblasti fyzické ochrany, STO a ostrahy.
- Řádné předání části objektu elektrické provozovny DSO k výkonu činnosti smluvního partnera v součinnosti s delegovanou osobou odpovědnou za elektrické zařízení, se všemi náležitostmi, včetně zajištění a sepsání Protokolu o předání (ve výjimečných a opodstatněných případech)

Má pravomoc:

- Ověřovat účel a oprávněnost vstupu a vjezdu osob do objektů elektrických provozoven DSO, vč. provádění identifikace těchto osob a kontroly platnosti jejich průkazů a oprávnění k provádění činností v objektu elektrických provozoven DSO.
- Kontrolovat plnění režimových opatření a z důvodu ochrany majetku a zajištění bezpečnosti osob a věcí zajišťovat (s možností využití též smluvně pověřených osob k danému zajištění) ve smyslu a za podmínek daných ustanovením § 248 odst. 2 zákoníku práce v nezbytném rozsahu provádění kontrol věcí, které zaměstnanci nebo pracovníci do objektu elektrických provozoven DSO vnášejí či přivážejí nebo z něho odnášejí či vyvážejí, vč. jejich osobní prohlídky. Při kontrole a prohlídce podle předchozí věty musí být dodržena ochrana osobnosti podle § 11 občanského zákoníku. Při kontrole se kontrolující prokáže služebním průkazem. U ostatních osob než zaměstnanců či jiných povolaných pracovníků, majících přístup do objektu za jimi prokazatelně odsouhlasených podmínek a režimu pro vstup do objektu, lze v důvodných případech účelu dle předchozí věty dosáhnout prostřednictvím na místo přivolané policie a v případě přistižení těchto osob či jakékoliv osoby při trestném činu či bezprostředně poté, lze tyto osoby, je-li to nezbytně nutné ke zjištění jejich totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazu, zadržet s povinností ihned je předat policejnímu orgánu. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba policejnímu orgánu omezení osobní svobody osoby přistižené při či po spáchání trestného činu bez odkladu oznámit.
- Kontrolovat plnění režimových opatření v oblasti parkování soukromých vozidel zaměstnanců v objektech elektrických stanic, upozorňovat zaměstnance na porušení pravidel parkování a v případě hrubého porušování pravidel, prostřednictvím rozhodnutí bezpečnostního ředitele, parkování soukromých vozidel omezit nebo zrušit.
- Navrhovat změny základních režimových opatření a pravidel vstupu do objektů elektrických provozoven DSO.
- Zastupovat DSO při jednáních s dodavateli služeb pracujících v objektech elektrických provozoven DSO.
- Zamezit vstupu do objektů elektrických provozoven DSO neoprávněným osobám.

3 ZÁKLADNÍ POJMY A ZKRATKY

3.1 Základní pojmy

Bezpečnost - obecně stav, kdy jsou rizika ztráty, zneužití, poškození nebo zničení jakéhokoli systému (informační systém, tělesné a duševní zdraví osob, technologický systém, životní prostředí, apod.) eliminovány nebo omezeny na přijatelnou úroveň.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - obor činnosti zahrnující legislativní, organizační, technická, výchovná a jiná opatření směřující k omezení rizik a škodlivých vlivů na život a zdraví zaměstnance při práci.

Bezpečnost řízení provozu - je soubor opatření zajišťujících bezpečné a spolehlivé fungování procesu řízení provozu distribuční soustavy.

Elektrická provozovna - oddělené, převážně uzamykatelné prostory, určené k výrobě, přeměně, rozvodu nebo akumulaci elektrické energie, zabezpečené proti vstupu nepovolaných osob (např. transformovna, spínací stanice, měnič, napájecí stanice pro elektrickou trakci, akumulátorovna, dozorna, místnosti s kondenzátory pro kompenzaci účinníku, strojovny výtahů, zesilovací stanice, vysílače apod.)

Fyzická ochrana - systém technických a organizačních opatření zabraňujících neoprávněným činnostem s majetkem (neoprávněné užívání, poškození, zničení nebo zcizení hmotného a nehmotného majetku), nebo která mají za cíl zajistit bezpečnost osob.

Havarijní připravenost - schopnost rozpoznat vznik mimořádné události, která ve svém důsledku může vést k narušení bezpečnosti zařízení distribuční soustavy a při jejím vzniku plnit opatření stanovená příslušnými havarijními předpisy.

Identifikační (přístupová) karta - bezkontaktní přístupový identifikační průkaz zaměstnance

Krizové řízení - souhrn řídicích činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s předcházením vzniku a řešením krizové situace, například při stavu nouze ve smyslu ust § 54 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon).

Laik - fyzická osoba, která nesplňuje žádnou z kvalifikačních podmínek vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. (žádný z paragrafů 3 až 11).

Objekt elektrické provozovny - samostatný objekt vybavený technologií pro distribuci elektřiny resp. tento objekt včetně souvisejících pozemků ohraničený perimetrem.

Oprávněná osoba ke vstupu do objektu elektrické provozovny DSO - osoba splňující podmínky ke vstupu podle těchto Pravidel.

Ochrana životního prostředí - oblast bezpečnosti, jejímž cílem je předcházet znečišťování nebo poškozování životního prostředí nebo toto znečišťování či poškozování omezovat a odstraňovat.

Perimetr - vymezení hranice pozemku, objektu, areálu. U objektů elektrických provozoven DSO je prostor vymezen zpravidla vnějšími zdmi, oplocením nebo stěnou přilehlého objektu.

Politika bezpečnosti a ochrany - vrcholný dokument bezpečnostního systému, kterým se statutární orgán chráněného subjektu hlásí k zajištění celkové bezpečnosti chráněného subjektu.

Požární ochrana - soubor opatření k omezení rizika vzniku nebo šíření požáru, schopnost bránit ztrátám na životech a zdraví osob a ztrátám na majetku v případě požáru.

Pracoviště elektrické provozovny (dále jen „pracoviště“) - prostor vymezený osobou odpovědnou za elektrické zařízení pro vykonání práce jednotlivcem nebo pracovní skupinou ve smyslu PNE 33 0000-6

Režimová opatření - komplex precizně naformulovaných elementárních zásad, které musí být důsledně a každodenně vyžadovány a aplikovány v rámci naplňování a uplatňování bezpečnostních pravidel, k zajištění ochrany života a zdraví zaměstnanců, ochrany majetku a aktiv ve všech zařízeních DSO.

Riziko - kombinace pravděpodobnosti a rozsahu možného zranění nebo poškození zdraví zaměstnance vystaveného v pracovním procesu jednomu nebo více potenciálním zdrojům pracovních úrazů nebo ohrožení zdraví zaměstnance.

Elektrické riziko – zdroj možného zranění nebo poškození zdraví působením elektrické energie z elektrického zařízení.

Smluvní partner - právnická nebo fyzická osoba vykonávající činnost v objektu elektrické provozovny DSO na základě smlouvy.

Odpovědná osoba smluvního partnera – zodpovědný zástupce smluvního partnera uvedený zpravidla ve smlouvě o dílo resp. v obchodních podmínkách ke smlouvě o dílo nebo v zápisu o předání pracoviště (staveniště), s přenesenou povinností školit a seznamovat zaměstnance smluvního partnera ve věcech bezpečnosti práce a PO na pracovišti, pracovních a jiných rizik, režimových opatření pravidel vstupu do el. provozoven a v reakci na bezpečnostní incident

Osoba odpovědná za elektrické zařízení – vlastník

Majitel zařízení DS společnost ČEZ Distribuce, a. s., a držitel licence na distribuci elektřiny a provozovatel distribuční soustavy podle energetického zákona č. 458/2000 Sb. Organizační řád a vnitřní předpisy DSO rozdělují působnost vlastníka na pověřené zaměstnance DSO.

Osoba odpovědná za elektrické zařízení – delegovaná

Majitel zařízení DS společnost ČEZ Distribuce, a. s., a držitel licence na distribuci elektřiny a provozovatel distribuční soustavy podle energetického zákona č. 458/2000 Sb. deleguje částečnou odpovědnost za elektrické zařízení ve smyslu ČSN EN 50110-1, PNE 330000-6 na právnickou osobu - společnost ČEZ Distribuční služby, s.r.o. Rozsah delegované odpovědnosti je vymezen smlouvou, platnými předpisy a řídicími dokumenty.

Subdodavatel - fyzická nebo právnická osoba ve smluvním vztahu k smluvnímu partnerovi.

Technická bezpečnost - je bezpečná a spolehlivá funkce technických zařízení, strojů a technologií a systémová opatření k zajištění takové funkce.

Vlastník objektu – společnosti ČEZ Distribuce, a. s., držitel licence na distribuci elektřiny a provozovatel distribuční soustavy podle energetického zákona č. 458/2000 Sb. Organizační řád a vnitřní předpisy DSO rozdělují působnost vlastníka na pověřené zaměstnance DSO. Pro účely této směrnice výkon vlastníka objektu (konkrétní el. provozovny) zajišťuje určený zaměstnanec úseku Řízení distribučních aktiv - regionální technik správy energetického majetku VVN.

3.2 Zkratky

CCTV	kamerový systém
ČDS	ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
DSO	ČEZ Distribuce, a. s,
DS	distribuční soustava
el.	Elektrická
EMS	environmental management systém (systém řízení vlivů na ŽP)
EPS	elektrická požární signalizace
FO	fyzická ochrana
FOS	fyzická ostraha
IK	identifikační (přístupová) karta
IŘK	Integrované řízení kvality
MPP	místní provozní předpisy
NV	nařízení vlády

PZTS	poplachový zabezpečovací a tísňový systém
ŘD	řídící dokumentace
SEM	Správa energetického majetku
SKČ	Skupina ČEZ
STO	systém technické ochrany
OOPP	osobní ochranné pracovní pomůcky
VPN	vysoké požární nebezpečí
Vyhl.	Vyhlaška
ZPN	zvýšené požární nebezpečí
ŽP	životní prostředí

4 PRAVIDLA KE VSTUPU DO OBJEKTŮ ELEKTRICKÝCH PROVOZOVEN VE SPOLEČNOSTI ČEZ DISTRIBUCE, A. S.

Zajištění bezpečnosti má nejvyšší prioritu pro všechny zaměstnance společnosti ČEZ Distribuce, a. s. s možnou delegací na další subjekty v rámci smluvního vztahu při investiční, údržbové či jiné dodavatelské činnosti. V oblasti pravidel ke vstupu do objektů elektrických provozoven DSO jsou zajišťovány následující podoblasti:

4.1 Objekty elektrických provozoven DSO a jejich bezpečnostní vybavení technickými prostředky - způsob zajištění

Zabezpečení objektů DSO je realizováno těmito technickými prostředky, případně jejich kombinací:

- přístupové karetní systémy
- systém jednotného klíče a depozitní schránky
- systémy technické ochrany
- oplocení perimetru

4.1.1 Přístupový karetní systém

Nainstalovaný přístupový systém zajišťuje, že do objektů DSO může vstoupit pouze osoba vybavená identifikační (přístupovou) kartou. Identifikační přístupová karta (MIFARE) je nepřenositelná a kromě umožnění vstupu/vjezdu do objektu elektrické provozovny DSO, plní i funkci identifikačního průkazu zaměstnance DSO nebo zaměstnance smluvního partnera nebo jeho subdodavatele a tento zaměstnanec ji musí mít vždy u sebe. Před přidělením IK ke vstupu do vymezených prostor jsou limitující kvalifikační předpoklady uživatele, resp. rozsah platného pověření k činnosti.

Správu a distribuci IK podrobně popisuje metodika, která vychází z korporátní ŘD SKČ_ME_0031r00. Metodika DSO bude vydána po realizaci projektu JPS (jednotný přístupový systém).

V případě, že vlastník objektu sám nenastavuje oprávnění k identifikační kartě umožňující vstup do el. provozovny, musí být informován tím, kdo takové oprávnění udělil o vydaných kartách s oprávněním ke vstupu do těch objektů el. provozoven, nad kterými vykonává správu.

Vystavení a předání identifikační (přístupové) karty

S ohledem na přetrvávající nejednotnost přístupových systémů v jednotlivých oblastech působnosti DSO, zajišťují vydávání IK v regionech určené administrátoři přístupových, respektive docházkových systémů a to vždy na základě požadavků uplatněných standardním způsobem prostřednictvím ServiceDesku.

Tímto způsobem lze zajistit výrobu a distribuci karet nejenom pro zaměstnance DSO, ale i pro zaměstnance jiných dceřiných společností a to včetně jejich případných subdodavatelů. U zaměstnanců smluvního partnera se IK předává za přítomnosti odpovědného zaměstnance smluvního partnera po splnění všech podmínek stanovených v těchto Pravidlech. O předání IK musí být informován zaměstnanec ČDS pověřený evidencí.

Platnost identifikační (přístupové) karty

IK je majetkem DSO. Její platnost zaniká skončením činnosti zaměstnance DSO nebo činnosti zaměstnance smluvního partnera v objektu elektrické provozovny DSO, případně pozastavením její platnosti. Poté musí odpovědný zaměstnanec smluvního partnera nejpozději následující pracovní den odevzdat IK příslušnému (určenému) zaměstnanci DSO.

Zcizení, ztráta, zničení, neodevzdání identifikační (přístupové) karty

V případě ztráty nebo zcizení IK je zaměstnanec smluvního partnera povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ohlásit příslušnému zaměstnanci DSO. Ztráta, zničení či neodevzdání IK po ukončení činnosti zaměstnance smluvního partnera, může být důvodem k uplatnění sankce ze strany DSO.

4.1.2 Systém jednotného klíče a depozitní schránky

Systém jednotného (generálního) klíče sjednocuje způsob uzamykání všech objektů DSO. Veškeré vstupy a vjezdy do objektů jsou opatřeny speciálními zámky systému gen. klíče.

Každý zámek je v systému generálního klíče přesně definovaný kombinací:

- typu zámku (visacího, cylindrické zámkové vložky nebo klíčového trezorku)
- pozicí v uzamykacím plánu

Rovněž tak každý klíč je v systému generálního klíče přesně definovaný kombinací:

- pozice (skupina) v uzamykacím plánu
- unikátního čísla (pořadové číslo každého vyrobeného klíče)

Správa systému generálního klíče je popsána v ŘD - DSO_ME_Zámkový systém ČEZ Distribuce, a. s., pro objekty kategorie V.

Postupně budou uzamykány i další kategorie objektů DS a v tomto smyslu ŘD upravena.

Klíče systému generálního klíče jsou předány na základě zvláštního předávacího protokolu a podléhají příslušné evidenci.

Depozitní schránky slouží jako bezpečné úložiště klíčů a jsou zásadně umístěny uvnitř objektů DSO. Zásady obsluhy depozitních schránek jsou popsány v navazující ŘD.

4.1.3 Systémy technické ochrany

Za účelem důkladného zabezpečení jsou v objektech DSO nainstalovány elektronické systémy technické ochrany, mezi které patří:

- poplachové zabezpečovací a tísňové systémy ve smyslu ČSN EN řady 50 131
- systémy elektrické požární signalizace jsou systémy dle ČSN EN řady 54, ČSN 73 0875, ČSN 34 2710
- CCTV sledovací systémy ve smyslu ČSN EN řady 50 132
- systémy kontroly vstupů ve smyslu ČSN EN řady 50 133
- poplachové přenosové systémy a zařízení ve smyslu ČSN EN řady 50 136
- perimetrické detekční systémy
- kombinované a integrované systémy ve smyslu ČSN CLC/TS 50398 (SW grafické nadstavby apod.)
- mechanické zábranné prostředky
- speciální technické prostředky

Vlastníkem STO, instalovaných v objektech DS je DSO.

Jejich správu, servis, údržbu, opravy a provoz zajišťuje na základě uzavřené rámcové smlouvy integrátor těchto služeb - ČEZ ICT Services, a. s.

Integrátor je při těchto činnostech povinen dodržovat platnou korporátní ŘD.

Vlastník STO využívá vlastní ŘD.

4.1.4 Oplocení perimetru

Oplocení perimetru objektů elektrických provozoven DSO je zásadním zastřešujícím a vymežujícím technickým prostředkem, který zamezuje nepovolaným osobám ve vstupu do objektů elektrických provozoven DSO.

Parametry oplocení jsou přesně stanoveny a definovány příslušnou řídicí dokumentací Pravidla DSO_PA_0009, Směrnice SKČ_SM_0012 a souvisejícími standardy FO.

4.2 Kategorie osob vstupujících do objektů elektrických provozoven DSO podle kvalifikačních předpokladů

4.2.1 Osoby bez elektrotechnické kvalifikace – laici

Osoby bez elektrotechnické kvalifikace mají vstup samostatně do objektů elektrických provozoven DSO ZAKÁZÁN. Vstup je dovozen pouze v doprovodu osoby odpovědné za elektrické zařízení nebo odpovědné osoby smluvního partnera s potřebnou elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který byl osobou odpovědnou za elektrické zařízení před vstupem do objektu elektrické provozovny DSO prokazatelně proškolen a seznámen se všemi riziky a specifiky předmětného objektu.

4.2.2 Osoby s kvalifikací dle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb.

4.2.2.1 Osoby seznámené v rozsahu § 3 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb.

Osoby seznámené mohou vstupovat do objektů elektrických provozoven DSO se souhlasem osoby odpovědné za elektrické zařízení, která musí určit příslušná omezení.

4.2.2.2 Osoby poučené v rozsahu § 4 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb.

(1) Osoby poučené a seznámené s těmito Pravidly mohou vstoupit do objektu elektrické provozovny DSO, jestliže byly předem poučeny v rozsahu § 4 vyhl. č. 50/78 Sb. a seznámeny s nebezpečím a riziky od zařízení a prostředí, kde se mohou pohybovat. V případě nesplnění těchto podmínek je osobám vstup do objektů elektrických provozoven DSO zakázán

(2) Osoba poučená se může pohybovat v objektu elektrické provozovny DSO v tzv. červené zóně pouze v doprovodu osoby odpovědné za elektrické zařízení nebo odpovědného zaměstnance smluvního partnera s potřebnou elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., který byl osobou odpovědnou za elektrické zařízení před vstupem prokazatelně proškolen a seznámen se všemi riziky od zařízení a prostředí, kde se může pohybovat a s těmito Pravidly.

(3) Osoba poučená se může pohybovat v objektu elektrické provozovny DSO sama pouze v tzv. zelené zóně a to v případě, že je prokazatelně seznámena s těmito Pravidly osobou odpovědnou za svěřené elektrické zařízení nebo osobou odpovědného zaměstnance smluvního partnera s potřebnou elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., který byl osobou odpovědnou za elektrické zařízení před vstupem do objektu elektrické provozovny DSO prokazatelně proškolen a seznámen se všemi riziky od zařízení a prostředí, kde se může pohybovat a s těmito Pravidly.

Pokud bude provádět poučená a seznámená osoba ve vymezeném prostoru zelené zóny činnosti nad rámec smluvního vztahu, musí o těchto činnostech uvědomit osobu odpovědnou za svěřené el. zařízení. Požadované činnosti může vykonávat pouze a jen v prostoru vyhrazené zelené zóny, vyznačené na Orientačním plánu objektu. Součástí seznámení je seznámení se s případnými riziky na dotčeném pracovišti a Orientačním plánkem, včetně detailního vysvětlení jeho hraničních pásem. Plánek je součástí Pravidel jako Příloha č. 3. Pravidla ke vstupu stejně tak jako Orientační plánek budou předány poučené osobě.

(4) Osoba poučená a seznámená s těmito Pravidly, vykonávající ve vymezeném prostoru zelené zóny jakoukoliv činnost, musí o této činnosti uvědomit osobu odpovědnou za elektrické zařízení ve smyslu PNE 33 0000-6. před zahájením těchto činností.

(5) Osobě poučené a seznámené s těmito Pravidly je zakázáno provádět jakoukoliv činnost v blízkosti živých částí pod napětím bez předchozí domluvy s osobou odpovědnou za svěřené elektrické zařízení.

(6) Osoba poučená a seznámená s těmito Pravidly musí být též prokazatelně seznámena s postupem při případném vzniku mimořádné události v předmětném objektu (např. požár, úraz el. proudem, ekologická havárie apod.). V této souvislosti musí být seznámena s Postupem vyrozumění a následného chování.

(7) Osoby poučené a seznámené s těmito Pravidly mohou v zelené zóně, po předchozí dohodě s odpovědnou osobou za elektrické zařízení, obsluhovat jednoduchá elektrická zařízení mn a nn provedená tak, že při jejich obsluze nepřijdou do styku s živými částmi pod napětím.

(8) V budově společných provozů nesmí osoba poučená a seznámená s těmito Pravidly, vstupovat do prostorů vyznačených zákazem vstupu a do prostorů zařízení VN. Tyto prostory jsou vyznačeny bezpečnostní značkou - Nepovolaným vstup zakázán. Osoba poučená a seznámená s těmito Pravidly se smí pohybovat v předem určených prostorách zelené zóny včetně chodeb s povoleným vstupem a sociálních zařízení.

(9) Odpovědnost za aktualizaci a zpracování orientačního plánu dle Přílohy č. 3 je na osobě odpovědné za svěřené elektrické zařízení dle PNE 33 0000-6 z úseku Řízení distribučních aktiv.

(10) Nedílnou součástí těchto Pravidel je Orientační plán s vyznačením jednotlivých zón (zelené a červené). Orientační plán (Příloha č. 3) musí vždy korespondovat se skutečným provedením konkrétního objektu elektrické provozovny DSO .

4.2.2.3 Osoby znalé a znalé s vyšší kvalifikací v rozsahu § 5 - 10 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb.

Osoby s odborným elektrotechnickým vzděláním (osoby znalé a znalé s vyšší kvalifikací) smí vstupovat do objektů elektrických provozoven DSO samostatně po splnění všech kvalifikačních požadavků a odpovídající praxe na základě pověření k činnosti. Před prvním vstupem do objektu elektrické provozovny DSO musí být osobou odpovědnou za el. zařízení seznámeny s těmito Pravidly a s elektrickými riziky způsobem podle bodu 4.3

4.3 Školení a poučení osob včetně seznámení se všemi riziky vyskytujícími se v objektech elektrických provozoven DSO

4.3.1 Školení osob bez elektrotechnické kvalifikace – laiků

Školení musí být provedeno dle jednoho z níže uvedených platných výcvikových programů podle toho, co je pro školenou osobu vhodnější.

- Školení BOZP, PO, EMS exkurzí
- Školení BOZP, PO, EMS žáků odborných učilišť a studentů na provozní praxi
- Školení BOZP, PO, EMS odpovědných osob smluvních partnerů

Za provedení školení před vstupem do objektu elektrické provozovny DSO odpovídá osoba odpovědná za elektrické zařízení. Kromě osob uvedených ve výcvikových programech může být školení provedeno také osobou odpovědnou za el. zařízení - vlastníkem nebo delegovanou osobou odpovědnou za elektrické zařízení. Součástí školení, kromě seznámení s těmito Pravidly, musí být vždy seznámení s bezpečnostními riziky a specifiky předmětného objektu (MPP, únikové východy, umístění prostředků první pomoci a prostředků přivolání pomoci, dokumentaci zdolávání požárů, dopravními a provozními řády apod.)

4.3.2 Školení osob s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb.

4.3.2.1 Osoby s kvalifikací dle § 3 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. a PNE 33 0000-6

Osoby budou seznámeny s těmito Pravidly a s bezpečnostními riziky a specifiky objektu elektrické provozovny.

Za provedení školení před vstupem do objektu elektrické provozovny DSO odpovídá osoba odpovědná za elektrické zařízení.

4.3.2.2 Osoby s kvalifikací dle § 4 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. a PNE 33 0000-6

Školení osob musí být provedeno v tomto rozsahu:

- dle platného výcvikového programu - Odborná způsobilost v elektrotechnice dle vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. - §4 (u zaměstnanců SKČ)
- za poučenou osobu předloží doklad o poučení dle § 4 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. její zaměstnavatel, resp. osoba sama (viz Příloha č. 5).
- seznámení s těmito Pravidly a orientačním plánkem, který je Přílohou č. 3

Seznámení se s těmito Pravidly je prokazatelně doloženo Protokolem (Příloha č. 1), který je podepsán jak osobou seznámenou, tak i školitelem. Protokol o seznámení je nedílnou součástí těchto Pravidel a je zpracován ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení obdrží osoba seznámená s těmito Pravidly, druhé je založeno u školitelů v objektu elektrické provozovny DSO. Osobou seznámenou se rozumí osoba seznámená s těmito Pravidly.

Školitel (osoba odpovědná za elektrické zařízení nebo odpovědný zaměstnanec smluvního partnera s potřebnou elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., který byl osobou odpovědnou za elektrické zařízení před vstupem prokazatelně proškolen a seznámen se všemi riziky od zařízení a prostředí, kde se může pohybovat a s těmito Pravidly) musí poučenou osobu seznámenou s těmito Pravidly rovněž seznámit s přístupovými a únikovými cestami ve vymezeném prostoru. Školitelem musí být vždy osoba odpovědná za elektrické zařízení ve smyslu PNE 33 0000-6 s elektrotechnickou kvalifikací podle vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 50/78 Sb. § 5 nebo vyššího (zástupce provozovatele DS - ČEZ Distribuce, a.s. resp. ČEZ Distribuční služby, s.r.o.).

Doklad o poučení v rozsahu § 4 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. u všech zaměstnanců musí být před seznámením s Pravidly předložen osobě odpovědné za elektrické zařízení.

Osoba odpovědná za elektrické zařízení dle PNE 33 0000-6 (zástupce ČEZ Distribuce, a. s. resp. ČEZ Distribuční služby, s.r.o.) má právo kontrolovat jak platnost protokolu o seznámení se s Pravidly, tak i platnost poučení ve smyslu § 4 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb. Kontrola platnosti poučení ve smyslu § 4 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. se provádí před seznámením s Pravidly. Kontrola seznámení se s Pravidly probíhá zpravidla při prvním vstupu osoby, případně namátkově.

Platnost protokolu seznámení s pravidly se dělí na

- dobu neurčitou - v případě pravidelných návštěv a opakujících se pracovních výkonů poučené osoby seznámené s Pravidly
- dobu určitou - v případě nepravidelných návštěv a jednorázových pracovních výkonů osoby poučené seznámené s Pravidly.

Doba platnosti seznámení s Pravidly musí být vyznačena na Protokolu o seznámení a je závislá na četnosti návštěv a rozsahu vykonávané činnosti.

4.3.2.3 Osoby s kvalifikací dle § 5 – 10 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. a PNE 33 0000-6

Školení zaměstnanců SKČ musí být provedeno dle schválených výcvikových programů.

Za ověření platnosti příslušné kvalifikace u osob s kvalifikací dle § 5 -10 odpovídá před vstupem osoby do objektu elektrické provozovny DSO delegovaná osoba odpovědná za

elektrické zařízení nebo osoba odpovědná za elektrické.zařízení - vlastník . Odbornou způsobilost získanou u společnosti mimo SKČ je nutné doložit platným osvědčením vydaným v souladu s vyhl. ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb.

Všechny osoby výše uvedených kvalifikací musí být seznámeny s těmito Pravidly, s bezpečnostními riziky a specifiky předmětného objektu (únikové východy, umístění OOPP, umístění prostředků první pomoci a prostředků pro přivolání pomoci, dopravním a provozním řádem apod.) Toto seznámení musí být provedeno delegovanou osobou odpovědnou za elektrické zařízení (ČDS) nebo osobou odpovědnou za elektrické vedení - vlastníkem .

Platné výcvikové programy SKČ jsou umístěny v ECM.

4.4 Pravidla ke vstupu a vjezdu do objektů elektrických provozoven DSO, režim manipulace se zabezpečovacím zařízením

Pravidla představují komplex elementárních zásad, které musí být důsledně a každodenně vyžadovány a aplikovány v rámci bezpečnostních pravidel DSO k zajištění ochrany života a zdraví svých (případně cizích) zaměstnanců, ochrany majetku a ostatních aktiv ve všech objektech elektrických provozoven DSO.

Jednotlivá pravidla jsou precizována ve formě stanovených a přesně definovaných postupů, zásad a standardů v platné ŘD (viz jednotlivé odkazy) a mají tedy obecnou platnost bez ohledu na to, o jaký konkrétní objekt se jedná, případně do jaké bezpečnostní kategorie je objekt DS zařazen.

Pravidla lze v případě potřeby upravit na konkrétní, specifické a místní podmínky v závislosti na způsobu užívání chráněného objektu elektrické provozovny DSO (zřízení/ukončení strážní služby, zrušení/vznik zázemí pracovních čet apod.) a při respektování všech obecných pravidel (zákony, vnitřní předpisy, technické normy). Za soulad upravených režimových opatření s obecnými pravidly odpovídá vlastník objektu, který je oprávněn na základě uzavřené SLA smlouvy část režimových opatření delegovat na smluvní partnery.

4.4.1 Vstup a pohyb osob uvnitř objektů elektrických provozoven DSO

Pro vstup do objektu elektrické provozovny DSO a odchod z něj slouží pouze k tomu určené a označené vstupní koridory (vstupní branky, vrátnice, případně recepce). Osoby jsou oprávněny ke vstupu pouze s platnou identifikační (přístupovou) kartou, která jim byla vydána v souladu s článkem 4.1.1.

Každá vstupující osoba je povinna na požádání příslušného zaměstnance DSO, resp. ČDS, předložit IK ke kontrole.

V případě pochybností o oprávněném použití IK, respektive pokud ji její držitel při vstupu do objektu elektrické provozovny DSO nemá u sebe, bude identifikován podle průkazu totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas) a ověřen v seznamu zaměstnanců DSO, nebo zaměstnanců smluvního partnera. Vpuštěn bude pouze po pozitivní identifikaci.

4.4.2 Vstup a pohyb návštěv

V režimu návštěv je povolen vstup :

- za podmínky prokazatelného seznámení s místními riziky stvrzeným podpisem v Knize návštěv,
- návštěv zaměstnanců DSO nebo smluvního partnera

- zaměstnanců smluvního partnera nebo jeho subdodavatelů pro krátkodobou pracovní činnost (např. servisní nebo revizní činnosti na nevýrobním zařízení, konzultace, projekční práce apod.),
- zaměstnanců smluvního partnera nebo jeho subdodavatelů při bezodkladném odstraňování poruchy, havárie nebo mimořádné události.

Pohyb osob v režimu návštěv je povolen pouze za stálého doprovodu osoby odpovědné za elektrické zařízení nebo navštíveného smluvního partnera. Vstup do objektu elektrické provozovny DSO v režimu krátkodobé pracovní činnosti nebo v režimu bezodkladného odstraňování poruchy nebo havárie povoluje osoba odpovědná za elektrické zařízení.

V režimu krátkodobé pracovní činnosti nelze vykonávat činnosti v technologických provozech s výjimkou provádění prací při bezodkladném odstraňování poruchy, havárie nebo mimořádné události, kdy hrozí riziko z prodlení. V tomto případě musí před zahájením vlastní práce odpovědný zaměstnanec smluvního partnera provést prokazatelné školení vlastních zaměstnanců. Vstup je i v těchto případech povolen pouze do míst bezprostředně souvisejících s předmětem činnosti vstupujícího.

4.4.3 Vjezd a pravidla pohybu dopravních a mechanizačních prostředků v objektech elektrických provozoven DSO

Pro vjezd do objektů elektrických provozoven společnosti ČEZ Distribuce, a.s. platí zásady:

- ke vjezdu do objektu elektrické provozovny DSO smí být použit jen brány, vrata a ostatní vjezdové objekty určené před zahájením prací
- vozidlo oprávněné k vjezdu do objektu elektrické provozovny DSO musí být viditelně označeno podle Přílohy č. 2, nebo neodnímatelným logem vozidel SKČ nebo uvedeno v předem odsouhlaseném oprávnění dle Přílohy č. 6
- povolení k vjezdu dopravního nebo mechanizačního prostředku do objektu elektrické provozovny DSO uděluje delegovaná osoba odpovědná za elektrické zařízení (ČDS) nebo vlastník objektu
- vozidla uvnitř objektu elektrické provozovny DSO se smí pohybovat jen po vyhrazených komunikacích a k účelu, který odpovídá činností podle příslušného pověření
- odpovědnost za vozidlo a bezpečnostní opatření v rámci části objektu elektrické provozovny DSO řádně předané k výkonu činnosti smluvního partnera nese vlastník/provozovatel dopravního a mechanizačního prostředku
- při přepravě nebezpečných nákladů dodržovat příslušné dopravní a bezpečnostní předpisy vč. označení vozidla
- při provozu vozidla uvnitř objektu elektrické provozovny DSO nutno dbát pokynů osoby odpovědné za elektrické zařízení, bezpečnostních pravidel a zejména neustále vyhodnocovat rizika spojená s blízkostí živých částí pod napětím a nebezpečím úrazu elektrickým proudem
- při provozu vozidla musí být respektovány omezující značky, výstražné, bezpečnostní a informativní tabulky nebo nápisy, případně výstražné signály, dále vodorovné značení komunikací, omezení určené požárními předpisy a ostatními místními provozními bezpečnostními předpisy

- při provozování nebo odstavování vozidla respektovat požadavky na volný průjezdný prostor, přístup ke dveřím, vstupům a rampám, k technickým zařízením, hydrantům, požárním žebříkům, kontejnerům s odpady a dalším prvkům
- v případě vzniku mimořádné situace (havárie, požár) přerušit činnost a neprodleně opustit objekt elektrické provozovny DSO, informovat stanovenou osobu odpovědnou za el. zařízení, umožnit hladký přístup vozidlům HZS, IZS a záchranné služby
- respektovat společné užívání místních komunikací s chodci. V místech nezbytného křížení nebo souběhu s komunikacemi pro chodce mají chodci vždy přednost
- dopravní nehody a bezpečnostní incidenty při provozu dopravních a mechanizačních prostředků uvnitř objektu elektrické provozovny DSO musí být hlášeny neodkladně vlastníkovi objektu
- při nakládce a vykládce a rovněž při opuštění vozidla učinit taková opatření, aby vozidlo nemohlo ohrozit bezpečnost osob a technických zařízení. Při opuštění vozidla zajistit, aby samotné vozidlo nemohlo být zneužito nepovolenou osobou
- parkování je dovoleno jen na k tomu určených místech uvedených v předávacím protokolu stavby, v nájemní nebo jiné smlouvě nebo na přímý pokyn vlastníka objektu nebo delegované osoby odpovědné za elektrické zařízení (ČDS)
- změny v parkování a pohybu vozidel uvnitř objektu elektrické provozovny DSO musí být předem nahlášeny vlastníkovi objektu nebo delegované osobě odpovědné za elektrické zařízení
- při provozu dopravního nebo mechanizačního prostředku v objektu elektrické provozovny DSO dbát pokynů delegované osoby odpovědné za elektrické zařízení (ČDS) nebo vlastníka objektu
- pro řidiče a obslužný personál dopravních a mechanizačních prostředků platí přiměřeně ustanovení článků 4. 1. až 4. 4. a článku 4.6.

4.4.4 Parkování soukromých vozidel zaměstnanců objektech elektrických provozoven DSO

Parkování soukromých vozidel zaměstnanců (kromě zaměstnanců ve výkonu pohotovostní služby) je umožněno při splnění podmínek:

- vymezený prostor pro parkování je označen svislou dopravní značkou „Parkoviště“ s dodatkovou tabulkou „Pro soukromá vozidla zaměstnanců“ a vodorovným značením jednotlivých parkovacích míst
- každé parkovací místo je označeno pořadovým číslem a štítkem se SPZ vozidla
- na štítku pro jedno parkovací místo mohou být uvedeny nejvýše dvě SPZ
- doba parkování je omezena na pracovní dny od 6 do 20 hodin
- v jedné el. provozovně může být vyhrazeno a označeno nejvýše 10 parkovacích míst pro soukromá vozidla zaměstnanců podle místních podmínek konkrétní provozovny
- o soukromých vozidlech s oprávněním parkování v el. provozovnách je vedena dokumentace v rozsahu – SPZ vozidla, jméno řidiče, el. provozovna, situační plánec el. provozovny s vyznačenými parkovacími místy
- dokumentaci v aktuálním stavu vede pověřený zaměstnanec ČDS; dokumentace je uložena na společném datovém úložišti U:\Public\Segment distribuce\ČDS
- seznam soukromých vozidel s oprávněním parkovat v el. provozovně schvaluje Bezpečnostní ředitel a vedoucí odboru IŘK

- při zjištění porušování podmínek parkování soukromých vozidel zaměstnanců v areálech el. provozoven DSO bezpečnostní ředitel samostatně, na základě vlastního zjištění nebo na základě kontrol režimových opatření a upozornění vlastníkem objektu parkování soukromých vozidel zaměstnanců omezí, případně zcela zakáže.

4.4.5 Manipulace se systémy technické ochrany

Řádnou obsluhu systémů technické ochrany (viz jejich výčet v kapitole 4.1.3)_v objektech elektrických provozoven DSO zajišťují jak vlastníci objektů, tak i osoby odpovědné za el. zařízení (viz ustanovení kapitoly 2 pravomoc a odpovědnost) nebo osoby, které mají v objektu trvalé zázemí.

Základní povinnosti:

- předepsané a správné odkódování STO při vstupu do objektů elektrických provozoven DSO
- přesné zakódování STO při opuštění objektu elektrické provozovny DSO
- povinné respektování ŘD – DSO_ME_0170r00 Realizace fyzické ochrany ve společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Správná manipulace se všemi systémy technické ochrany spočívá v dodržování stanoveného postupu daného výrobcem konkrétního zabezpečovacího systému a má za cíl zajištění řádné funkce STO.

Komplexní správu, servis, údržbu, opravy a provoz všech STO zajišťuje na základě uzavřené rámcové smlouvy integrátor těchto služeb – ČEZ ICT Services, a. s.

4.4.6 Kontrola dodržování režimových opatření včetně namátkové kontroly osob a vnášených a vynášených věcí

Pravomoc kontrolovat plnění režimových opatření včetně kontrol zavazadel, zavazadlových prostor a nákladních prostor vozidel vjíždějících a opouštějících objekty elektrických provozoven DSO mají vlastníci objektu (zaměstnanec úseku Řízení distribučních aktiv), delegovaná osoba odpovědná za elektrické zařízení (zaměstnanec společnosti ČDS), osoba odpovědná za elektrické zařízení – vlastník, a to v rozsahu vymezeném v článku 2 této směrnice.

Při kontrole musí být dodrženy příslušné obecně závazné právní předpisy s respektováním zejména jejich ustanovení, týkajících se ochrany osobní svobody a zásad zachování důstojnosti kontrolovaných osob.

Kontrola se provádí v rozsahu:

- kontrola zavazadel (krabice, obaly, brašny s nářadím, výpočetní a jiná technika) je prováděna v prostorách vjezdu u namátkově vybraných zaměstnanců,
- vizuální kontrola zavazadlového prostoru a vnitřního prostoru vozidla a kontrola zavazadel ve vozidlech
- pokud má kontrolující pracovník podezření, že dochází k odcizení majetku, do příjezdu PČR kontrolovaného zadrží, odejme mu tento majetek a událost zaprotokoluje; kontrolovaný je oprávněn v protokolu uvést své výhrady ke kontrole a jejímu výsledku,
- pokud příslušný zaměstnanec zjistí, že odcizením majetku došlo ke škodě nikoliv nepatrné, přivolá k vyšetření Policii ČR.

4.4.7 Bezpečnostní (režimový) incident

V případě porušení režimových opatření je toto považováno za bezpečnostní incident.

Vlastník objektu nebo osoba odpovědná za el. zařízení (delegovaná i vlastník) mají povinnost každý zjištěný bezpečnostní incident bezodkladně nahlásit svému přímému nadřízenému.

Ten následně předá informaci o bezpečnostním incidentu útvaru bezpečnostního ředitele (odboru IŘK) ČEZ Distribuce, a. s. (kontakt - mobil +420 606 758 276, email pavel.pillar@cezdistribuce.cz)

Útvar bezpečnostního ředitele projedná bezpečnostní incident ve své kompetenci a o případně přijatých opatřeních k nápravě informuje jak vlastníka objektu, tak osobu odpovědnou za el. zařízení (delegovaná i vlastník) nebo nadřízené těchto osob.

4.5 Zakázané činnosti

V elektrických provozovnách společnosti ČEZ Distribuce, a.s. je zakázáno:

- držení, vnášení nebo požívání alkoholických nápojů, omamných nebo psychotropních látek a vstup pod jejich vlivem
- konzumace a uskladňování tekutin a potravin v technologických prostorech
- ponechávání odpadků v technologických prostorech
- držení nebo užívání střelné nebo jiné zbraně a střeliva nebo výbušniny. Expanzní přístroje pro vstřelování a výbušniny vnášené do objektu elektrické provozovny DSO související s předmětem dodávky podléhají procesu žádosti a povolení vlastníkem objektu
- fotografování a filmování bez povolení vlastníka objektu s výjimkou pořizování dokumentací havarijních stavů, škod, mimořádných událostí, bezpečnostních incidentů a dokumentací pořizovaných v rámci auditů nebo pořizovaných za účelem plnění předmětu smlouvy uzavřené s objednatelem
- provádění prací smluvních partnerů bez řádně vystaveného „Protokolu o předání pracoviště“ nebo vystavení pracovního příkazu nebo jiného adekvátního pověření k činnosti
- kouření mimo vyhrazená místa. Tato místa jsou viditelně označena tabulkou "Kouření povoleno". Toto ustanovení platí i pro kouření v prostorech pronajatých smluvnímu partnerovi. Smluvní partner nemá právo zřizovat nová místa pro kouření bez souhlasu vlastníka objektu
- práce s otevřeným ohněm a svařování bez povolení vlastníka objektu nebo osoby odpovědné za elektrické zařízení (delegované i vlastníka)
- používání nebezpečných látek, chemických látek a přípravků (např. perchloretylenu a látek na bázi PCB) bez povolení vlastníka objektu nebo používání chemických látek a přípravků, jejichž výroba, dovoz a distribuce jsou v ČR zakázány. Nebezpečné látky mohou být používány pouze v případě, že jsou nezbytné k výkonu oprávněné činnosti a nakládání s nimi je upraveno příslušnou dokumentací
- vstupování zaměstnancům smluvního partnera do prostorů a objektů, které nejsou určeny k jejich činnosti. Pro vstup do soc. zařízení, šaten, kantýny apod. mohou užívat jen určené komunikace

- používání vlastních nerevidovaných elektrických spotřebičů a jiných elektrických zařízení
- neuposlechnutí pokynů osoby odpovědné za elektrické zařízení (delegovaná i vlastník) nebo vlastníka objektu
- vjezd soukromým vozidlem kromě těchto výjimek
 - naložení a složení materiálu
 - vjezd a parkování za podmínek v článku 4.4.4 této směrnice
- ponechání neuzamčených vstupních bran a vjezdů do objektů elektrických provozoven DSO při provádění prací uvnitř el. provozovny
- opuštění objektu elektrické provozovny DSO bez předchozí kontroly uzavření všech dveří, bran a vstupů vč. oken
- další zákazy mohou být stanoveny místními podmínkami a jsou vyznačeny příslušnými značkami a nápisy
- vlastník objektu si vyhrazuje právo omezit nebo zakázat vstup do svých objektů

4.6 Sankce pro smluvní partnery

Za porušení těchto Pravidel a pravidel v oblasti zajišťování BOZP, PO, FO a ochrany ŽP je oprávněn zástupce DSO ukládat pouze smluvním partnerům smluvně s nimi sjednané pokuty (dále jen „sankce“) podle dále uvedeného sazebníku. Výše uvedených sankcí je maximální, při ukládání sankce se přihlíží k míře objektivního zavinění, závažnosti a ochotě přijmout nápravná opatření. Ujednání o sankci nevyklučuje nárok na souběžné uplatnění náhrady škody, která vznikne v důsledku porušení těchto Pravidel.

4.6.1 Pravidla vstupu do objektů el. provozoven a režimová opatření

Číslo:	Specifikace sankce:	Výše sankce:
1	Připuštění práce zaměstnanců bez splnění kvalifikačních předpokladů nebo bez odborné nebo zdravotní způsobilosti	5 000,- Kč za případ
2	Nezajištění školení odpovědného zaměstnance nebo neprovedení školení zaměstnanců z Pravidel	5 000,- Kč za případ
3	Použití přístrojů, náradí strojů nebo zařízení v nevyhovujícím technickém stavu nebo bez doložitelných revizí a kontrol	10 000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné příslušným zaměstnancem ČEZ Distribuce, a.s. ve stanoveném termínu	20 000,- Kč za případ
5	Neoznačení předaných nebo pronajatých prostor firemní značkou a výstražnými tabulkami	2 000,- Kč za případ
6	Porušení zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm	- v prostorách se ZPN nebo VPN nebo s nebezpečím výbuchu 5 000,- Kč - v ostatních 1 000,- Kč
7	Porušení zákazů stanovených v Čl. 5.4. Pravidel není-li stanoveno jinak	5 000,- Kč za případ
8	Nerespektování bezpečnostních tabulek a značek v objektu elektrické provozovny DSO	5 000,- Kč za případ
9	Nerespektování obecně závazných právních předpisů a předaných řídicích dokumentů ČEZ Distribuce, a.s.	10 000,- Kč za případ
10	Znečišťování prostor a ploch v objektech elektrických provozoven DSO	5 000,- Kč za případ
11	Nedostatky v úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí	5 000,- Kč za případ
12	Provádění údržby a mytí vozidel a mechanismů mimo vyhrazené prostory	5 000,- Kč za případ
13	Provádění prací bez souhlasu osoby odpovědné za el. zařízení	20 000,- Kč za případ

14	Provádění zemních prací bez povolení příslušného zaměstnance ČEZ Distribuce, a.s. poškození oznámených podzemních elektrických zařízení	20 000,- Kč za případ
15	Porušení ustanovení těchto Pravidel /není-li stanoveno jinak	1 000,- Kč za případ
16	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených částkou 20.000 Kč a výše v průběhu 12 měsíců	Ukončení smluvního vztahu
17	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených částkou do 20.000 Kč v průběhu 12 měsíců	Dvojnásobek předešlé pokuty

4.6.2 Ochrana majetku

Číslo:	Specifikace sankce:	Výše sankce:
1	Zcizení předmětů v objektu elektrické provozovny DSO v hodnotě: - do 5 000,- Kč - nad 5 000,- Kč	- vypovězení osoby z objektu elektrické provozovny DSO - 10 000,- Kč a vypovězení osoby z objektu elektrické provozovny DSO
2	Poškození vstupního zařízení (bran, závor, turniketů, čteček) a dopravního značení v objektu elektrické provozovny DSO	10 000,- Kč za případ a náhrada škody
3	Nezabezpečení pronajatých prostor	10 000,- Kč za případ
4	Nerespektování pokynů osoby odpovědné za elektrické zařízení nebo příslušných zaměstnanců ČEZ Distribuce, a.s. arogantní nebo agresivní chování vůči nim	2 000,- Kč za případ a vypovězení takové osoby z objektu elektrické provozovny DSO
5	Vnášení střelných zbraní a výbušnin do objektu elektrické provozovny DSO	20 000,- Kč za případ
6	Fotografování a filmování v objektech elektrických provozoven DSO bez povolení .	10 000,- Kč za případ
7	Neoprávněné použití identifikační karty jinou osobou, než které byla vydána	10 000,- Kč za každou zúčastněnou osobu a vypovězení všech zúčastněných osob z objektu elektrické provozovny DSO
8	Ztráta, zničení nebo neodevzdání identifikační karty při ukončení pracovní činnosti nebo neohlášení těchto skutečností	2 000,- Kč za kartu
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců smluvního partnera nebo zaměstnanců subdodavatelů smluvního partnera	10 000,- Kč za osobu a vypovězení takové osoby z objektu elektrické provozovny DSO
10	Zaměstnanec smluvního partnera nenosí kartu u sebe nebo ji neoprávněně poskytl jiné osobě pro pohyb v objektu elektrické provozovny DSO,	2 000,- Kč za případ
11	Odmítnutí prokázání se osobě odpovědné za elektrické zařízení nebo příslušnému zaměstnanci ČEZ Distribuce, a.s. nebo odmítnutí provedení kontroly zavazadla, nákladového prostoru vozidla	5 000,- Kč za osobu
12	Nepovolené vynášení a vyvážení věcí z objektu elektrické provozovny DSO	10 000,- Kč za případ a vypovězení takové osoby z objektu elektrické provozovny DSO
13	Neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel nebo mechanizačních prostředků v objektu elektrické provozovny DSO	10 000,- Kč za případ
14	Stání vozidel mimo vyhrazená místa	5 000,- Kč za případ a odtažení vozidla

4.6.3 BOZP

Číslo:	Specifikace sankce:	Výše sankce:
1	Nedodržování povinnosti používat stanovené OOPP	2 000,- Kč za osobu

2	Nedodržení pravidel pro stavbu lešení a závěsných lávek dle nař. vlády č. 362/2005 Sb., nezakryté nebo řádně neoznačené výkopy, nezabezpečené stěny výkopu pažením v souladu s NV č. 591/2006 Sb., chybějící nebo přemístěné poklopy vstupních šachet, poškození kanalizací apod. podle NV č. 101/2005 Sb.	20 000,- Kč za případ
3	Porušení příslušných předpisů týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení (plynových, elektrických zdvihacích, tlakových).	20 000,- Kč za případ
4	Nerespektování ustanovení ČSN 33 1610 o revizích a kontrolách elektrických spotřebičů během používání	5 000,- Kč za případ
5	Neohlášení pracovního úrazu zaměstnance smluvního partnera příslušnému zaměstnanci ČEZ Distribuce, a.s.	Za neohlášení úrazu: - s prac. nesch. > 3 dny 5.000,- Kč - s hospitalizací > 5 dní 10.000,- Kč smrtelného úrazu 20.000,- Kč
6	Porušení zákazu vnášení a požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek, vstup pod jejich vlivem nebo odmítnutí dechové zkoušky zaměstnancem smluvního partnera nebo zaměstnancem subdodavatele	10 000,- Kč za případ a vypovězení takové osoby z objektu elektrické provozovny DSO
7	Neoprávněná manipulace a používání transportních zařízení	5 000,- Kč za případ
8	Neprojednání způsobu zajištění bezpečnosti při zatěžování, změnách nebo úpravách ocelových konstrukcí	20 000,- Kč za případ
9	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práci na elektrickém zařízení a pro práce na strojním zařízení.	20 000,- Kč za případ
10	Neoprávněná manipulace se strojním a technickým zařízením	5 000,- Kč za případ
11	Nesplnění některé z povinností Pravidel	5.000,- Kč za jednotlivé zjištění

4.6.4 Požární ochrana

Číslo:	Specifikace sankce:	Výše sankce:
1	Porušení legislativních a normativních požadavků a vnitřní dokumentace ČEZ Distribuce, a.s. při provádění prací s rizikem vzniku požáru nebo výbuchu	10 000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/85 Sb., v platném znění a Vyhl.č. 246/2001 Sb., a NV č. 406/2004 Sb. kterým se stanoví podmínky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu	20 000,- Kč za případ
3	Nepředložení požárně technických charakteristik používaných, vyráběných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů nutných ke stanovení preventivních opatření k ochraně života, zdraví a majetku	5 000,- za případ
4	Neohlášení zahájení, přerušování a ukončení prací s rizikem požáru nebo výbuchu a neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti včetně navržených požárně bezpečnostních opatření nebo zvláštních požárně bezpečnostních opatření nebo jejich nedodržení.	20 000,- Kč za případ
5	Zneužití nebo jiné snížení účinnosti zařízení a prostředků sloužících na ochranu před požáry	10 000,- Kč za případ
6	Znemožnění přístupu k nouzovým východům, únikovým cestám nebo k rozvodným zařízením elektrické energie, plynu a vody a k prostředkům požární ochrany	10 000,- Kč za případ
7	Neprovedení prokazatelného nahlášení prací v prostorách chráněných EPS nebo neučinění opatření nebo způsobení planého poplachu	10 000,- Kč za případ
8	Použití nebo vybavení prostorů nefunkčními, nevhodnými nebo nedostatečnými prostředky PO.	10 000,- Kč za případ
9	Nezpracování a nepředložení předepsané dokumentace požární ochrany dle vyhl. č.246/2001 Sb., v platném znění	10 000,- Kč za případ
10	Neprovedení prokazatelného školení a/nebo odborné přípravy zaměstnanců při provozování činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	5 000,- Kč za osobu

4.6.5 Ochrana ŽP

Číslo:	Specifikace sankce:	Výše sankce:
1	Nedodržení platných právních předpisů pro ochranu ŽP při nakládání s odpady kategorie <ul style="list-style-type: none"> • ostatní (O) • nebezpečný (N) 	20 000,- Kč za případ u (O) 50 000,- Kč za případ u (N)
2	Porušení platných právních předpisů pro ochranu ŽP při nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky.	10 000,- Kč za případ
3	Porušení platných právních předpisů pro ochranu ovzduší a pro nakládání s vodami.	20 000,- Kč za případ
4	Nedodržení interních předpisů ČEZ Distribuce, a.s. pro třídění, skladování, předávání a odstraňování odpadů.	10 000,- Kč za případ
5	Únik ropných a jiných škodlivých látek (např. chemikálií).	50 000,- Kč za případ
6	Nenahlášení úniku ropných a jiných škodlivých látek (např. chemikálií).	20 000,- Kč za případ
7	Neinformování příslušného zaměstnance ČEZ Distribuce, a.s. o riziku nepříznivého dopadu činností na ŽP.	10 000,- Kč za případ
8	Neohlášení předpokládané produkce odpadů.	10 000,- Kč za případ
9	Nepovolené odložení odpadů do kontejnerů vyhrazených pro ČEZ Distribuce, a.s. na tříděné odpady nebo na tuhé komunální odpady.	10 000,- Kč za případ
10	Nepovolené ukládání odpadů a materiálů mimo míst, k tomu vyhrazených.	20 000,- Kč za případ
11	Vnášení odpadů nebo použitých chemických látek a přípravků do objektů elektrických provozoven DSO za účelem jejich odložení.	50 000,- Kč za případ

5 VAZBY MEZI DOKUMENTY

V následujících kapitolách jsou uvedeny dokumenty v platném znění k datu nabytí platnosti dokumentu.

5.1 Výchozí dokumenty

Zákon č. 458/2000 Sb.	Energetický zákon
Vyhláška č. 79/2010 Sb.	o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
Vyhláška č. 50/1978 Sb.	o odborné způsobilosti v elektrotechnice
PPDS	Pravidla provozování distribuční soustavy
Zákon č. 133/1985 Sb.	o požární ochraně
Zákon č. 262/2006 Sb.	zákoník práce
Zákon č. 174/1968 Sb.	o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
Zákon č. 251/2005 Sb.	o inspekci práce
Zákon č. 258/2000 Sb.	o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů
Zákon č. 17/1992 Sb.	o životním prostředí
Zákon č. 201/2012 Sb.	o ochraně ovzduší
Zákon č. 254/2001 Sb.	o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon)
Zákon č. 185/2001 Sb.	o odpadech a změně některých zákonů
Zákon č. 350/2011 Sb.	o chemických látkách a chemických směsích a změně některých zákonů (chemický zákon)
Zákon č. 309/2006 Sb.	kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

	poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
Zákon č. 224/2015 Sb.	o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky (zákon o prevenci závažných havárií)
Zákon č. 25/2008 Sb.	o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí

5.2 Navazující dokumenty

DSO_ME_0069r06	Zámkový systém ČEZ Distribuce, a. s., pro objekty kategorie V.
Připravuje se	Zámkový systém ČEZ Distribuce, a. s., pro objekty kategorie III. a IV.
Připravuje se	Správa identifikačních karet

5.3 Související dokumenty

DSO_PA_0002r08	Organizační řád
DSO_PA_0004r03	Pracovní řád
DSO_PA_0009r00	Bezpečnost a ochrana ve společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
SDS_SM_0001r00	Řízení požární ochrany v segmentu distribuce
SDS_SM_0003r00	Řízení ochrany životního prostředí v segmentu distribuce
SDS_SM_0002r00	Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v segmentu distribuce
DSO_ME_0057r09	Provádění preventivní údržby
DSO_ME_0134r05	Místní provozní předpisy elektrických stanic
DSO_ME_0167r07	Realizace staveb
DSO_ME_0169r00	Plánování FO ve společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
DSO_ME_0170r00	Realizace FO ve společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
DSO_ME_0171r00	Kontrola FO ve společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
DSO_ME_0172r00	Vyhodnocování FO ve společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
Rizika v DSO	http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/pubutf/ds2/cs/technicke-informace/standardy2g/standardy-katalog.html?folder=/metodiky-a-dalsi-dokumentace/metodiky
Rizika v ČDS	http://www.cez.cz/cds/cs/pro-dodavatele/hodnoceni-rikik-bezpecnosti-prace-a-ohrozeni-zp.html

6 DOKUMENTAČNÍ VÝSTUPY

Nejsou.

7 ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Dokument byl projednán na zasedání odborů dne 27. 4. 2010

8 PŘÍLOHY

- č.1 vzor Protokolu o seznámení s Pravidly ke vstupu do objektů elektrických provozoven
- č.2 vzor Povolení k vjezdu do objektu elektrické provozovny DSO
- č.3 vzor Orientační plánek
- č.4 vzor Osvědčení §3
- č.5 vzor Osvědčení §4
- č.6 vzor Oprávnění ke vstupu (vjezdu) do objektu DSO

PROTOKOL

O SEZNÁMENÍ S PRAVIDLY KE VSTUPU DO OBJEKTŮ ELEKTRICKÝCH PROVOZOVEN

umožňující osobě poučené ve smyslu §4 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. vstup do objektu elektrické provozovny ČEZ Distribuce, a. s. s existujícím elektrickým zařízením, za podmínek v Pravidlech uvedených.

Název provozovny

Poučená osoba byla seznámena a níže připojeným podpisem potvrzuje provedení seznámení a souhlas s podmínkami stanovenými :

- a) Pravidly ke vstupu do objektů elektrických provozoven ČEZ Distribuce, a. s. a s konkrétním elektrickým zařízením souvisejícím s vykonávací činností, přípojnými místy médií (elektřina, voda apod.)
- b) Pravidly pro ochranu majetku včetně jimi stanoveného režimu pro možnost vstupu, pohybu po objektu a opuštění objektu, včetně pravidel chování se v uvedeném objektu, do kterého spadá např. mimo jiné např. též povinnost kontrolované osoby kontrolu dle uvedených pravidel strpět.
- c) s nebezpečím a riziky od zařízení, prostředí a jednotlivých činností vyskytujících se na konkrétní provozovně
- d) s detailním popisem hraničních pásem v zelené a červené zóně
- e) s postupem při vzniku mimořádné události (důležitá čísla, prostředky k poskytnutí první pomoci, hasební prostředky, sorbenty apod.)

Doba platnosti seznámení se s Pravidly: do.....

Název organizace seznamovaných zaměstnanců:

Datum	Jméno seznámeného	Podpis	Seznámil

Osoba odpovědná za elektrické zařízení svým podpisem stvrzuje, že provedla seznámení osob s Pravidly ke vstupu do objektu elektrické provozovny DSO kontrolu dokumentace o poučení všech zaměstnanců ve smyslu §4 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb.



Zde název areálu

VJEZD POVOLEN

vozidlo

SPZ:

odpovědná osoba:

telefon:

povolení

od:

do:

vydal:


telefon:

razítko:

ORIENTAČNÍ PLÁNEK

objektu elektrické provozovny ČEZ Distribuce, a. s. s existujícím elektrickým zařízením

TR 110 kV / 35 kV



Vysvětlené pojmy:

ZELENÁ ZÓNA - vyznačená zóna s možností vstupu pro osoby poučené a seznámené s těmito Pravidly.

ČERVENÁ ZÓNA - vyznačená zóna zakázaného vstupu pro osoby poučené a seznámené s těmito Pravidly



Oprávnění ke vstupu (vjezdu) do objektů ČEZ Distribuce, a.s. pro zaměstnance/pracovníky cizích/ dodavatelských subjektů

Název organizace žadatele, adresa sídla, IČ			
Název objektu, do kterého jsou osoby žadatele oprávněny vstupovat (vjíždět) a důvod vstupu vč. specifikace činností, které je firma oprávněna provádět:			
Kontaktní osoba ČDS (jméno, příjmení, spojení)			
Jméno a příjmení, identifikační údaj (datum narození nebo číslo OP), telefon, e-mail zaměstnance firmy nebo zaměstnance subdodavatele této firmy zodpovědného za dodržování dohodnutého režimu:			
Pozn.: Seznam zaměstnanců a vozidel žadatele (subdodavatelů) je uveden v příloze			
<p>Osoby s oprávněním ke vstupu jsou povinny včas, nejméně 5 pracovních dní před požadovaným termínem vstupu k majetku DSO, ohlásit svoji návštěvu kontaktnímu zaměstnanci ČDS a dohodnout si termín prací.</p> <p>Vstup k zařízení jsou osoby s oprávněním ke vstupu povinny ohlásit kontaktním pracovníkům ČDS. Vstup jsou povinny nahlásit i v případě poruch.</p> <p>Zaměstnanci dodavatelských organizací jsou povinni při vstupu k zařízení pamatovat na nebezpečí vyplývající z charakteru zařízení a dodržovat obecné předpisy včetně pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany majetku, požární ochrany a ekologie. Zároveň jsou povinni chovat se tak, aby neohrozili provoz zařízení, nebo nezpůsobili škodu. Jsou povinni řídit se pokyny oprávněných zaměstnanců DSO nebo ČDS (jako smluvního poskytovatele služeb).</p> <p>Toto oprávnění ke vstupu neopravňuje uvedené zaměstnance k výkonu prací na zařízení v majetku DSO, ani jiné organizace.</p> <p>Před vstupem k majetku DSO je nutné se u příslušného oprávněného zaměstnance/pracovníka DSO nebo ČDS, jako smluvního poskytovatele služeb, nechat proškolit z BOZP, OŽP, PO, FO a dohodnout si režim a podmínky pro umožnění vstupu (vč. strpění oprávnění kontroly věcí vnášených/dovážených či vynášených/vyvážených do a z objektu DSO k tomu oprávněným pracovníkem) a danému režimu a podmínkám pro vstup a opouštění objektu DSO se podvolit.</p>			
Platnost od:		Platnost do:	
Datum vystavení:		Číslo oprávnění:	

.....
Jméno, příjmení - podpis
oprávněný zaměstnanec DSO, ČDS

